



Accessoires



ADD-ON BEZEL

Prix



PRODUIT	
Nom	SWAP IP65 S 7W DIM DALI/PUSH 3500K W
Référence	A2121233W65
Couleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED
SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	955 lm
Température de couleur	3500 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	7 W
Courant	200 mA
Efficacité	136 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >55.000h
Classe d'efficacité énergétique	E
LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	81%
Angle du faisceau lumineux	36°
LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,79 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP65
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Poids	200 g
Poids avec emballage	233,5 g
Dimensions de l'emballage	147 x 132 x 134 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C

Diagramme polaire





Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ	Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50		
ρ	Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30		
ρ	Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis				
2H		2H	18.9	19.7	19.2	19.9	20.1	18.9	19.7	19.2	19.9	20.1
3H		3H	20.8	21.6	21.1	21.8	22.1	20.8	21.6	21.1	21.8	22.1
4H		4H	21.7	22.4	22.0	22.6	22.9	21.7	22.4	22.0	22.6	22.9
6H		6H	22.4	23.0	22.7	23.3	23.6	22.4	23.0	22.7	23.3	23.6
8H		8H	22.7	23.3	23.1	23.6	23.9	22.7	23.3	23.1	23.6	23.9
12H		12H	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2
4H		19.5	20.2	19.8	20.5	20.8	19.5	20.2	19.8	20.5	20.8	
3H		21.7	22.3	22.0	22.6	22.9	21.7	22.3	22.0	22.6	22.9	
4H		22.7	23.2	23.1	23.5	23.9	22.7	23.2	23.1	23.5	23.9	
6H		23.6	24.0	24.0	24.4	24.8	23.6	24.0	24.4	24.8	24.8	
8H		24.0	24.4	24.4	24.8	25.2	24.0	24.4	24.4	24.8	25.2	
12H		24.4	24.7	24.8	25.1	25.6	24.4	24.7	24.8	25.1	25.6	
4H		23.1	23.5	23.5	23.8	24.3	23.1	23.5	23.5	23.8	24.3	
6H		24.2	24.5	24.6	24.9	25.3	24.2	24.5	24.6	24.9	25.3	
8H		24.7	24.9	25.2	25.4	25.9	24.7	24.9	25.2	25.4	25.9	
12H		25.2	25.4	25.7	25.9	26.4	25.2	25.4	25.7	25.9	26.4	
4H		23.1	23.5	23.6	23.9	24.3	23.1	23.5	23.6	23.9	24.3	
6H		24.3	24.5	24.7	25.0	25.5	24.3	24.5	24.7	25.0	25.5	
8H		24.9	25.1	25.4	25.6	26.1	24.9	25.1	25.4	25.6	26.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.1			+0.3 / -0.1			+0.6 / -0.4				
S = 1.5H		+0.6 / -0.4			+0.6 / -0.4			+1.0 / -0.6				
S = 2.0H		+1.0 / -0.6			+1.0 / -0.6			+1.0 / -0.6				
Standard table		BK07			BK07			BK07				
Correction		7.0			7.0			7.0				
Corrected Glare Indices referring to 955lm Total Luminous Flux												

**PRODUCT**

Model	Swap S Add-On Bezel
Colour	<input checked="" type="checkbox"/> Matt white
Category	Accessories



④ 62-66

+




④ 66-78

Collerette extra

Complément toujours inclus mais à utiliser en option.

Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastrements supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond.

Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

