



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	SKY 5 DIM PUSH 3000K WT
Referencia	A1950521WT
Color	Textured white
RAL	9016
Categoría	SURFACE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	5825 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	40 W
Corriente	900 mA
Eficacia	146 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	81%
Ángulo del haz de luz	105°

Driver	Included
Potencia del sistema	44,64 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	⊕

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Peso	2450 g
Peso con embalaje	2895,6 g
Dimensiones embalaje	330 x 330 x 115 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polymethyl Methacrylate

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Surface fitted, its design gives Sky the appearance of levitating a few centimeters away from the ceiling and so creates a special and unique effect. Able to provide major luminous flux, Sky can be fitted in projects with very high ceilings, but also stands out for its elegant aesthetics and finishes in smaller spaces.

DIAGRAMA POLAR



cd/klm
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 81\%$

DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H		23.5	24.8	23.8	25.0	25.3	23.5	24.8	23.8	25.0	25.3
3H		25.2	26.3	25.5	26.6	26.9	25.2	26.3	25.5	26.6	26.9
4H		25.7	26.8	26.1	27.1	27.4	25.7	26.8	26.1	27.1	27.4
6H		26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8
8H		26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8
12H		26.3	27.2	26.6	27.5	27.9	26.3	27.2	26.6	27.5	27.9
4H		24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7
3H		25.9	26.9	26.3	27.2	27.5	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5
4H		26.6	27.5	27.0	27.8	28.2	26.6	27.5	27.0	27.8	28.2
6H		27.1	27.9	27.5	28.2	28.6	27.1	27.9	27.5	28.2	28.6
8H		27.3	27.9	27.7	28.3	28.8	27.3	27.9	27.7	28.3	28.8
12H		27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
8H		26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4
6H		27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9
8H		27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1
12H		27.9	28.3	28.3	28.7	29.2	27.9	28.3	28.3	28.7	29.2
12H		26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4
6H		27.5	28.0	28.0	28.5	29.0	27.5	28.0	28.0	28.5	29.0
8H		27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK05					BK05				
Correction Summand		3.5					3.5				
Corrected Glare Indices referring to 5825lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

