




### Dimensiones



### Accesorios



LARK

### PRODUCTO

Nombre	ORBITAL MINI 2 LARK N
Referencia	A1962100N
Color	Negro Mate
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

### FUENTE DE LUZ

Tipo	LARK   EXCL
Potencia	Max 2 X 7,5 W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h

### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Tensión	220V/240V
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

### OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	113 x 204 mm
Ángulo de basculación	X30° Y30°
Peso	1030 g
Peso con embalaje	1195 g
Dimensiones embalaje	251 x 154 x 154 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Orbital Mini es una luminaria empotrada capaz de dirigir su haz en un ángulo de hasta 30 grados por eje. Versátil, funcional y -por su pequeño tamaño- muy discreta y elegante.



Lark	P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
<b>0434-00-96</b>	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
<b>0434-00-05</b>	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
<b>0434-00-19</b>	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
<b>0434-01-02</b>	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
<b>0434-00-09</b>	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
<b>0434-00-17</b>	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
<b>0434-01-03</b>	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
<b>0434-00-15</b>	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
<b>0434-00-18</b>	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
<b>0434-01-04</b>	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
<b>0434-01-05</b>	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
<b>0434-01-06</b>	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%



PHASE CUT \*



DALI | PUSH \*

220 V~ | CRI>80 | L90B10 >55.000h

\* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



MacAdam Step 2



INCL



FAST | CONNEC



38°



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

