



DIMENSIONI



Ø 700

120

PREMI



reddot design award
winner 2016



A' DESIGN AWARD
WINNER 2016
BRONZE

Nome	DRUM 70 DIM 1/10V 3000K WT
Articolo	A2391031WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

DRUM 70 DIM 1/10V 3000K WT

A2391031WT

Bianco Strutturato

9016

SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED

8050 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

59,5 W

700 mA

135 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%

96°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

67,03 W

220V/240V

50/60 Hz

1-10V



ALTRI DATI

IP20

Consultare

10500 g

11534,3 g

765 x 765 x 150 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



Plafoniera di grandi dimensioni, superficiale o a sospensione, con un flusso luminoso maiuscolo e adatta ad essere staccata dal soffitto a piacimento. Drum è dimmerabile, per adattare il suo fascio di luce alle necessità concrete di ogni applicazione. Quanto alla forma, il suo design si plasma su una banda circolare, leggermente incurvata al centro. Perfetta diffusione della luce su tutta la superficie illuminata e un seducente effetto di lucernario tradizionale.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	18.1	19.4	18.4	19.6	19.8	18.1	19.4	18.4	19.6	19.8
	3H	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5
	4H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1
	6H	21.0	22.0	21.3	22.3	22.6	21.0	22.0	21.3	22.3	22.6
	8H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7
4H	12H	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8
	2H	18.6	19.7	19.0	20.0	20.3	18.6	19.7	19.0	20.0	20.3
	3H	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1	20.6	21.5	20.9	21.8	22.1
	4H	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9
	6H	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5
8H	8H	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7	22.3	22.9	22.7	23.3	23.7
	12H	22.4	23.0	22.9	23.4	23.9	22.4	23.0	22.9	23.4	23.9
	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1
12H	6H	22.5	23.0	22.9	23.5	23.9	22.5	23.0	22.9	23.5	23.9
	8H	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2	22.8	23.3	23.3	23.7	24.2
	8H	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5
12H	4H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1
	6H	22.6	23.0	23.0	23.5	24.0	22.6	23.0	23.0	23.5	24.0
	8H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		-2.0					-2.0				
Corrected Glare Indices referring to 8050lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

