




GRÖÖE



Name	STRAM SURFACE 3 DIM 3000K WT
Artikelnummer	A2460321WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	3025 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	22 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	138 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	99°

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen. Schnellanschluss-System
Leistungswerte des Systems	25,58 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI / Push
Schutzklasse	□

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Gewicht	1825 g
Gewicht inkl. Verpackung	2093,8 g
Abmessungen der Verpackung	280 x 260 x 115 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

ANDERE DATEN




Stram Surface ist eine Downlight-Leuchte, die überall dort, wo der Deckeneinbau nicht möglich ist, die Ästhetik und Beleuchtungswirkung von Stram bewahrt. Besonderes Unterscheidungsmerkmal des nach innen abgeschrägten Zierrings kombiniert mit gelassener und klarer Formgebung in einer Leuchte, die sowohl hohe Lichtleistung als auch eine minimalistische und elegante Schönheit zu bieten hat.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR																
		70					50					30				
p Ceiling		70					50					30				
p Walls		50					30					30				
p Floor		20					20					20				
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3	22.6	23.8	22.9	24.0	24.3					
	3H	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7	24.0	25.2	24.3	25.4	25.7					
	4H	24.5	25.6	24.8	25.8	26.1	24.5	25.6	24.8	25.8	26.1					
	6H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3					
	8H	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4	24.8	25.7	25.2	26.1	26.4					
4H	2H	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7	23.0	24.1	23.4	24.4	24.7					
	3H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3	24.7	25.6	25.1	25.9	26.3					
	4H	25.3	26.1	25.7	26.4	26.8	25.3	26.1	25.7	26.4	26.8					
	6H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1					
	8H	25.7	26.4	26.2	26.8	27.2	25.7	26.4	26.2	26.8	27.2					
8H	2H	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2	25.8	26.3	26.2	26.7	27.2					
	4H	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9	25.5	26.1	25.9	26.5	26.9					
	6H	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3	25.9	26.5	26.4	26.9	27.3					
	8H	26.1	26.5	26.5	27.0	27.4	26.1	26.5	26.5	27.0	27.4					
	12H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5					
12H	4H	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9	25.5	26.1	26.0	26.5	26.9					
	6H	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3	26.0	26.4	26.4	26.9	27.3					
	8H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5	26.1	26.5	26.6	27.0	27.5					
Variation of the observer position for the luminaire distances S																
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2									
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5									
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0									
Standard table		BK04					BK04									
Correction Summand		4.2					4.2									
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux																



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

