




## Dimensions



|           |  |
|-----------|--|
| Nom       |  |
| Référence |  |
| Coleur    |  |
| RAL       |  |
| Catégorie |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Type                               |  |
| Flux lumineux brut                 |  |
| Température de couleur             |  |
| Stabilité chromatique              |  |
| Indice de reproduction chromatique |  |
| Puissance                          |  |
| Courant                            |  |
| Efficacité                         |  |
| Durée de vie de la LED             |  |
| Classe d'efficacité énergétique    |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Efficacité lumineuse       |  |
| Angle du faisceau lumineux |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Driver                          |  |
| Valeurs de puissance du système |  |
| Tension                         |  |
| Fréquence                       |  |
| Variation d'intensité           |  |
| Classe d'isolation électrique   |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Étanchéité                |  |
| Poids                     |  |
| Poids avec emballage      |  |
| Dimensions de l'emballage |  |
| Unités par emballage      |  |
| Matériaux                 |  |
| Test de fil incandescent  |  |

## PRODUIT

|                                                |
|------------------------------------------------|
| SCOPE 27 SURFACE 7W DIM PUSH 2700K WG          |
| A2602010WG                                     |
| Blanc-Or - Autres couleurs, veuillez consulter |
| 9016 & 1036                                    |
| SURFACE                                        |

## SOURCE DE LUMIÈRE

|                 |
|-----------------|
| LED             |
| 910 lm          |
| 2700 K          |
| MacAdam Step 2  |
| CRI>90          |
| 7 W             |
| 200 mA          |
| 130 lm/W        |
| L90B10 >55.000h |
| E               |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|     |
|-----|
| 84% |
| 47° |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |
|---------------------------|
| Inclus - Connexion rapide |
| 9,08 W                    |
| 220V/240V                 |
| 50/60 Hz                  |
| Push                      |
| <input type="checkbox"/>  |

## D'AUTRES DONNÉES

|                           |
|---------------------------|
| IP20                      |
| 850 g                     |
| 976 g                     |
| 336 x 114 x 104 mm        |
| 1                         |
| Aluminium / Polycarbonate |
| 850°C                     |



Scope est un luminaire LED pour les applications suspendues et de surface. Formellement conçu en forme de cylindre vertical, il se distingue pour la pureté et la simplicité de ses lignes. Sa source d'éclairage LED en retrait, son réflecteur minimal et son écran intérieur mat - dans plusieurs couleurs- apportent un grand confort visuel et un effet décoratif élégant.

Diagramme polaire





Diagramme conique





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

