





#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Nome	DARK 40° 3000K N
Articolo	A2740021N
Colore	Nero
RAL	9005
Categoria	OUTDOOR

#### PRODOTTO

DARK 40° 3000K N

A2740021N

Nero

9005

OUTDOOR

#### SORGENTE DI LUCE

LED

120 / 200 / 280 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI &gt; 90

1 / 2,1 / 3,2 W

350 / 700 / 1050 mA

120 / 95 / 88 lm/W

L90B10 &gt; 102.000h

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

83%

40°

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

No Dim - Altri DIM, consultare



#### ALTRI DATI

IP67

Consultare

IK08

Ø52 mm

Sì

40°

5000

235 g

266,4 g

82 x 74 x 91 mm

1

Acciaio Inossidabile (AISI 304) / Alluminio / Vetro Trasparente



Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	120 / 200 / 280 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	1 / 2,1 / 3,2 W
Corrente	350 / 700 / 1050 mA
Efficienza	120 / 95 / 88 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	83%
Angolo del fascio di luce	40°

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	IP67
Wireless control	Consultare
Resistenza agli urti	IK08
Misure di incasso	Ø52 mm
Uso in esterni	Sì
Temperatura massima in superficie	40°
Carico sopportato	5000
Peso	235 g
Peso compresso l'imballaggio	266,4 g
Dimensioni dell'imballaggio	82 x 74 x 91 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Acciaio Inossidabile (AISI 304) / Alluminio / Vetro Trasparente

Dark è un apparecchio di illuminazione LED ad incasso a pavimento da applicare vicino agli elementi che si desiderano illuminare in modo ascensionale, per evidenziarne la presenza architettonica (strutture, pareti, alberi, giardini, cornici, ecc.). \*\*\* NOTA: Scatola da incasso inclusa.



DRIVER OPTIONS*	P	I	
<b>0434-00-39</b>	1W	350mA	1 to 12 Darks
<b>0434-00-40</b>	2,1W	700mA	1 to 12 Darks
<b>0434-00-41</b>	3,2W	1050mA	1 to 11 Darks

220  
240 V~

 NO DIM | IP20  
\*DIM Drivers please consult



PRODUCT (OPTIONAL ACCESSORY)	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66   <b>N ■</b>
Category	Accessories

For cable  $\varnothing 4,5 - 6,5\text{mm}$ , section  $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

