



GRÖÖE



ZUBEHÖR



CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES



DRIVER OPTIONS

PREISE



Name	BLACK FOSTER 2 FLOOD 3500K N
Artikelnummer	A3172003N
Farbe	Schwarz
RAL	9005
Kategorie	CUSTOM SYSTEMS

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	460 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	4,2 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / Push / 1-10V
Schutzklasse	III

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Gewicht	180 g
Gewicht inkl. Verpackung	275 g
Abmessungen der Verpackung	212 x 155 x 73 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

ANDERE DATEN




Black Foster ist ein individuell gestaltbares Leuchtensystem welches den „Invisible Black Effect“ der Spotlight Serie auf ein lineares Profilsystem projiziert. Black Foster besteht aus einer Reihe von kombinierbaren Modulen und ermöglicht den Wechsel von Segmenten mit und ohne Lichtaustritt. Egal, ob es ein-/ oder ausgeschaltet ist, diese Leuchte behält immer die Ästhetik einer perfekten dunklen Linie. Für den Betrachter ist es unmöglich, zwischen den beleuchteten und unbeleuchteten Segmenten zu unterscheiden. *** Hinweis: Nur auf Flächen aus Gipskarton mit 12,5 mm Stärke installierbar.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM



UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
ρ Techo		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
ρ Paredes		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
ρ Suelo		Mirado en perpendicular al eje de lámpara						Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
Tamaño del local	X	Y											
2H	2H	2H	-2.8	-2.1	-2.5	-1.9	-1.7	-2.1	-1.4	-1.8	-1.2	-1.0	
	3H	3H	-1.7	-1.2	-1.5	-0.9	-0.7	-1.2	-0.6	-0.9	-0.3	-0.1	
	4H	4H	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	0.2	0.7	0.5	1.0	1.2	
	6H	6H	2.0	2.5	2.3	2.8	3.1	2.4	2.9	2.7	3.1	3.4	
	8H	8H	3.6	4.1	3.9	4.4	4.7	3.8	4.3	4.1	4.6	4.9	
	12H	12H	5.4	5.9	5.7	6.2	6.5	5.6	6.0	5.9	6.3	6.6	
4H	2H	2H	-2.6	-2.1	-2.3	-1.8	-1.6	-2.0	-1.4	-1.7	-1.2	-0.9	
	3H	3H	-1.0	-0.6	-0.7	-0.3	0.0	-0.5	-0.1	-0.2	0.2	0.5	
	4H	4H	0.8	1.2	1.2	1.5	1.9	1.3	1.7	1.6	2.0	2.3	
	6H	6H	3.6	4.0	4.0	4.3	4.7	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	
	8H	8H	5.4	5.7	5.8	6.0	6.4	5.5	5.8	5.9	6.2	6.6	
	12H	12H	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4	7.5	7.7	7.9	8.1	8.5	
8H	4H	4H	1.8	2.1	2.3	2.5	2.9	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	
	6H	6H	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.2	
	8H	8H	6.9	7.1	7.3	7.5	8.0	7.0	7.2	7.4	7.6	8.1	
	12H	12H	9.0	9.2	9.5	9.6	10.1	9.1	9.2	9.6	9.7	10.2	
12H	4H	4H	2.2	2.5	2.7	2.9	3.3	2.5	2.8	2.9	3.2	3.6	
	6H	6H	5.5	5.7	6.0	6.1	6.6	5.6	5.8	6.1	6.2	6.7	
	8H	8H	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6	7.6	7.7	8.1	8.2	8.7	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias													
S = 1.0H		+0.5 / -0.3					+0.6 / -0.3						
S = 1.5H		+1.1 / -0.5					+1.3 / -0.5						
S = 2.0H		+1.9 / -0.8					+2.3 / -0.8						
Tabla estándar		---					---						
Sumando de corrección		---					---						
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 460lm Flujo luminoso total													

INSTALLATIONSANLEITUNG



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>

L

BLACK FOSTER Custom	Gap Corner 90°	A317-00-07- N	200 x 200mm
	Gap 250	A317-00-01- N	250mm
	Gap 500	A317-00-02- N	500mm
	Gap 1000	A317-00-03- N	1000mm
	Gap 2000	A317-00-04- N	2000mm



BLACK FOSTER End Caps Kit	A317-00-05- N	Thickness of each cover 2mm.
----------------------------------	-----------------	------------------------------



BLACK FOSTER Straight Joiner	A317-00-06
-------------------------------------	------------



COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



BLACK FOSTER Track Clamp Kit

A219-21-20- | B |



BLACK FOSTER Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



BLACK FOSTER Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



BLACK FOSTER Suspension Kit

A219-21-10- | B |



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

Black Foster custom 2, 3, 5: 1Pcs.

Black Foster custom 10, 15: 2Pcs.

Gap 250, 500, 1000: 2Pcs.

Gap 2000: 4Pcs.

COLOUR | B □ |



DRIVER OPTIONS*		P	I	D
 NO DIM	0434-01-18	50W	700mA	124 x 79 x 22mm
 DALI Push / 1-10V	0433-00-23	50W	700mA	124 x 79 x 22mm

Connect in series only in order to keep a constant current.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

