



DIMENSIONI



| | |
|-----------|--|
| Nome | BLACK FOSTER S RECESSED 1 FLOOD DIM DALI 2700K W |
| Articolo | A4841210W |
| Colore | Bianco |
| RAL | Colore simile al RAL 9010 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 640 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 6 W |
| Corrente | 500 mA |
| Efficienza | 107 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 > 102.000h |

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 84% |
| Angolo del fascio di luce | 40° |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Driver | Incluso - Collegato |
| Valori di potenza del sistema | 7,98 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI |
| Classe di isolamento elettrico | □ |

| | |
|------------------------------|---|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Alimentazione di emergenza | Consultare |
| Misure di incasso | 70 x 70 mm |
| Peso | 310 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 435 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 180 x 128 x 78 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato |

PRODOTTO

BLACK FOSTER S RECESSED 1 FLOOD DIM DALI 2700K W

A4841210W

Bianco

Colore simile al RAL 9010

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

640 lm

2700 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

500 mA

107 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

84%

40°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

7,98 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

□

ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

70 x 70 mm

310 g

435 g

180 x 128 x 78 mm

1

Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Questa nuova versione che viene ad aggiungersi alla famiglia Black Foster possiede i tratti tipici di purezza, leggerezza e discrezione intrinseci al suo design e alla sua tecnologia "The Invisible Black". Ha delle dimensioni leggermente maggiori rispetto all'originale, pertanto offre una maggior performance luminosa. È disponibile in versione recessed e trimless.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|----|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | -4.9 | -4.3 | -4.7 | -4.1 | -3.9 | -4.8 | -4.1 | -4.5 | -3.9 | -3.7 | |
| | 3H | -1.6 | -1.0 | -1.3 | -0.8 | -0.6 | -1.3 | -0.7 | -1.0 | -0.5 | -0.3 | |
| | 4H | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |
| | 6H | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | |
| | 8H | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | |
| 4H | 12H | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | |
| | 2H | -3.9 | -3.4 | -3.6 | -3.1 | -2.9 | -3.8 | -3.3 | -3.5 | -3.0 | -2.8 | |
| | 3H | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| | 4H | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
| | 6H | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | |
| 8H | 8H | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | |
| | 12H | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | |
| | 4H | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | |
| | 6H | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | |
| | 8H | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | |
| 12H | 12H | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | |
| | 4H | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | |
| | 6H | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | |
| | 8H | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | |
| | Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +1.4 / -0.5 | | | | | +1.2 / -0.4 | | | | | |
| S = 1.5H | | +2.8 / -0.7 | | | | | +2.6 / -0.7 | | | | | |
| S = 2.0H | | +4.3 / -1.0 | | | | | +4.0 / -1.0 | | | | | |
| Standard table Correction Summand | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

