




DIMENSIONI



Nome	BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PUSH 3000K WN
Articolo	A4842311WN
Colore	Bianco-Nero
RAL	Colore simile al RAL 9016 & 9005
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BLACK FOSTER S RECESSED 2 FLOOD DIM PUSH 3000K WN

A4842311WN

Bianco-Nero

Colore simile al RAL 9016 & 9005

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1220 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

12 W

500 mA

102 lm/W

L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

87%

39°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

14,41 W

220V/240V

50/60 Hz

Push



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

70 x 132 mm

475 g

600 g

180 x 128 x 78 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Tipo	
Flusso luminoso lordo	
Temperatura di colore	
Stabilità cromatica	
Indice di Riproduzione Cromatica	
Potenza	
Corrente	
Efficienza	
Ore di vita del LED	

Efficienza luminosa	
Angolo del fascio di luce	

Driver	
Valori di potenza del sistema	
Tensione	
Frequenza	
Regolazione	
Classe di isolamento elettrico	

Tenuta stagna	
Wireless control	
Alimentazione di emergenza	
Misure di incasso	
Peso	
Peso compresso l'imballaggio	
Dimensioni dell'imballaggio	
Unità per imballaggio	
Materiali	

Questa nuova versione che viene ad aggiungersi alla famiglia Black Foster possiede i tratti tipici di purezza, leggerezza e discrezione intrinseci al suo design e alla sua tecnologia "The Invisible Black". Ha delle dimensioni leggermente maggiori rispetto all'originale, pertanto offre una maggior performance luminosa. È disponibile in versione recessed e trimless.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE





DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	1.7	2.3	1.9	2.5	2.7	1.5	2.1	1.7	2.3	2.5
	3H	1.6	2.1	1.8	2.4	2.6	1.3	1.9	1.6	2.1	2.4
	4H	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3
	6H	1.4	1.9	1.7	2.2	2.5	1.2	1.7	1.5	2.0	2.2
	8H	1.4	1.9	1.7	2.1	2.4	1.2	1.6	1.5	1.9	2.2
	12H	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4	1.1	1.6	1.5	1.9	2.2
4H	2H	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3
	3H	1.3	1.8	1.7	2.1	2.4	1.1	1.6	1.5	1.9	2.2
	4H	1.3	1.7	1.6	2.0	2.3	1.1	1.4	1.4	1.8	2.1
	6H	1.2	1.5	1.6	1.9	2.3	1.0	1.3	1.4	1.7	2.0
	8H	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2	0.9	1.2	1.3	1.6	2.0
	12H	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0
8H	4H	1.2	1.4	1.6	1.8	2.2	0.9	1.2	1.3	1.6	2.0
	6H	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1	0.8	1.1	1.3	1.5	1.9
	8H	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1	0.8	1.0	1.3	1.4	1.9
	12H	1.0	1.1	1.5	1.6	2.1	0.7	0.9	1.2	1.3	1.8
12H	4H	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	0.9	1.1	1.3	1.5	2.0
	6H	1.0	1.2	1.5	1.6	2.1	0.8	1.0	1.3	1.4	1.9
	8H	1.0	1.1	1.5	1.6	2.1	0.7	0.9	1.2	1.3	1.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+6.9 / -53.4					+6.9 / -40.7				
S = 1.5H		+9.7 / -83.0					+9.7 / -82.8				
S = 2.0H		+11.7 / -81.0					+11.7 / -80.8				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-17.5					-17.7				
Corrected Glare Indices referring to 1220lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

