




Dimensions



Nom	PUCK OUTDOOR 2700K OX
Référence	A56310000X
Coleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	635 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	8 W
Efficacité	79 lm/W
Durée de vie de la LED	L70B10 >50.000h
Classe d'efficacité énergétique	G

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP65
Pour usage extérieur	Oui
Poids	470 g
Poids avec emballage	520 g
Dimensions de l'emballage	111 x 103 x 89 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic

D'AUTRES DONNÉES



Le downlight Puck transpose son essence de luminaire-bijou aux environnements extérieurs. Conservant son corps en aluminium et sa sphère en verre emblématique, Puck Outdoor s'intègre avec subtilité dans le plan supérieur, générant des atmosphères chaleureuses et confortables.

Diagramme polaire





Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.9	8.7	8.2	8.9	9.1	8.0	8.7	8.2	8.9	9.1	
	3H	9.2	9.8	9.5	10.1	10.3	9.2	9.9	9.5	10.1	10.3	
	4H	10.4	11.0	10.7	11.2	11.5	10.4	11.0	10.7	11.3	11.5	
	6H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	11.2	11.8	11.6	12.1	12.4	
	8H	11.5	12.0	11.8	12.3	12.6	11.5	12.1	11.9	12.4	12.7	
	12H	11.7	12.2	12.1	12.5	12.8	11.8	12.3	12.1	12.6	12.9	
4H	2H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	8.2	8.8	8.5	9.1	9.4	
	3H	9.9	10.5	10.3	10.8	11.1	10.0	10.5	10.3	10.8	11.1	
	4H	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5	11.4	11.8	11.8	12.2	12.5	
	6H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	
	8H	12.7	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	
	12H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	
8H	4H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	
	6H	13.0	13.3	13.5	13.7	14.1	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2	
	8H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	13.5	13.7	14.0	14.2	14.6	
	12H	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	
12H	4H	11.9	12.2	12.3	12.6	13.0	11.9	12.2	12.4	12.6	13.0	
	6H	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3	
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.7	13.8	14.2	14.3	14.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.1 / -2.3					+2.2 / -2.3					
S = 1.5H		+4.3 / -2.8					+4.3 / -2.8					
S = 2.0H		+6.1 / -3.3					+6.1 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-1.4					-1.4					
Corrected Glare Indices referring to 635lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

