




Dimensiones



Accesorios



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	PUCK M OUTDOOR REMOTE 3000K WT
Referencia	A5631101WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	760 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	5 W
Eficacia	152 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 > 60.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	44°
UGR	< 19

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI / Recorte de Fase
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK09
Uso en exteriores	Sí
Peso	470 g
Peso con embalaje	520 g
Dimensiones embalaje	111 x 103 x 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Óptico



El downlight Puck traslada su esencia como luminaria-joya a entornos de exterior. Manteniendo su cuerpo en aluminio y su reconocible esfera de vidrio, Puck Outdoor se integra con sutileza en el plano superior, generando atmósferas cálidas y confortables.

Diagrama polar






Diagrama cónico




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-1.7	-1.0	-1.4	-0.8	-0.6		-1.7	-1.1	-1.5	-0.9	-0.7
	3H	-1.6	-1.0	-1.3	-0.7	-0.5		-1.6	-1.0	-1.3	-0.8	-0.6
	4H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.4		-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4
	6H	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2		-1.3	-0.8	-1.0	-0.6	-0.3
	8H	-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.2		-1.3	-0.8	-0.9	-0.5	-0.2
4H	12H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1		-1.2	-0.7	-0.9	-0.4	-0.1
	2H	-1.7	-1.2	-1.4	-0.9	-0.7		-1.8	-1.2	-1.5	-1.0	-0.7
	3H	-1.6	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5		-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5
	4H	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.2		-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.3
	6H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0		-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.1
8H	8H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.1		-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1
	12H	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.3		-0.9	-0.6	-0.4	-0.2	0.2
	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2		-1.3	-1.0	-0.9	-0.7	-0.3
	6H	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0.2		-1.0	-0.8	-0.5	-0.4	0.1
	8H	-0.7	-0.6	-0.3	-0.1	0.3		-0.8	-0.6	-0.3	-0.2	0.3
12H	12H	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.6		-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5
	4H	-1.3	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2		-1.3	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3
	6H	-0.9	-0.7	-0.4	-0.3	0.2		-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.1
	8H	-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4		-0.7	-0.6	-0.2	-0.1	0.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+5.8 / -9.8 +8.6 / -13.6 +10.6 / -14.6						+5.8 / -9.8 +8.6 / -13.6 +10.6 / -14.6				
Standard table		BK00						BK00				
Correction Summand		-7.3						-7.2				
Corrected Glare Indices referring to 760lm Total Luminous Flux												



PUCK M Outdoor Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2 Puck M	5W	300mA	2700K	710 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2 Puck M			3000K	760 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1 Puck M				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

