




Dimensions



Nom	BASIC HLG.N.BASC/TILT BIG RING GZ10 W
Référence	03250101W
Coleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Puissance	Max 50 W
-----------	----------

Tension	230V
Variation d'intensité	Veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Douille	GZ10
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm
Angle d'inclinaison	35°
Poids	135 g
Poids avec emballage	158 g
Dimensions de l'emballage	108 x 108 x 45 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium

PRODUIT


SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Gamme d'encastrés, fixes et orientables, injectés, disponibles pour sources de lumière standard de 50 mm.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

