




DIMENSIONS



Name	ORBITAL MINI 1 230V N
Reference	A1961300N
Color	Matt black
RAL	9005
Category	CEILING RECESSED

PRODUCT

ORBITAL MINI 1 230V N

A1961300N

Matt black

9005

CEILING RECESSED

Power	Max 1 X 50 W
-------	--------------

LIGHT SOURCE

Max 1 X 50 W

Dimming	Please Consult
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>

LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA

Please Consult



Sealing	IP20
Socket	GZ10
Recess measurements	113 x 113 mm
Swivel angle	X30° Y30°
Weight	700 g
Packaged weight	800 g
Packaging dimensions	167 x 154 x 154 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium

OTHER DATA

IP20

GZ10

113 x 113 mm

X30° Y30°

700 g

800 g

167 x 154 x 154 mm

1

Aluminium



Orbital Mini is a ceiling recessed luminaire whose beam can be directed in an angle of up to 30 degrees per axis. Versatile, functional and -due to its small size- very discrete and elegant.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

