# **ARKOSLIGHT**



# **PRODUIT**

Nom Référence

RAL Catégorie ART MODULAR BASE 5 D+D+D+D+D DIM DALI 2700K BCNT


Cuivre Brossé - Autres coleurs, veuillez consulter

Noir Texturé

Peinture de nanoparticules métalliques

SUSPENSION

#### **Dimensions**



## Туре

Flux lumineux brut

Température de couleur

Couleur de la base

Stabilité chromatique

Indice de reproduction chromatique

Puissance

Efficacité

Durée de vie de la LED

#### SOURCE DE LUMIÈRE

LED

950 lm

2700 K - Autres K, veuillez consulter

MacAdam Step 3

CRI>90

10,5 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 >102.000h

#### LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse

Angle du faisceau lumineux

38°

#### LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver

Valeurs de puissance du système

Tension

Variation d'intensité Classe d'isolation électrique 13.39 W

220V/240V

DALI - Autres DIM, veuillez consulter

#### D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité

Classe d'efficacité énergétique

Contrôle sans fil

Longueur du tendeur

Tendeur à réglage rapide

Unités par emballage

Matériaux

G

Veuillez consulter

Max. 5 m

Laiton / Acrylonitrile Butadiè Styrènene + Polycarbonate

 $\epsilon$ 

Prix












Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de




# Informations luminotechniques

# **ARKOSLIGHT**

### Diagramme polaire



#### Diagramme conique



# **Ecodesign and Energy Labelling**

# **ARKOSLIGHT**



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho Remove light source(s) for disposal Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Rimuovere la batteria per la dismissione Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho Remove control gear for disposal Retirer le dispositif de commande pour l'élimination Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento Betriebsgerät zur Entsorqung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

