




Dimensioni



Nome	REC ASYMMETRIC MINI 3000K NT
Articolo	A5510011NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL

PRODOTTO

Nome	REC ASYMMETRIC MINI 3000K NT
Articolo	A5510011NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2700 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	18,7 W
Corrente	600 mA
Efficienza	144 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >72.000h
Classe di efficienza energetica	E

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2700 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	18,7 W
Corrente	600 mA
Efficienza	144 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >72.000h
Classe di efficienza energetica	E

Efficienza luminosa	51%
Angolo del fascio di luce	79°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	51%
Angolo del fascio di luce	79°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	21,23 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⏚

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	21,23 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⏚

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	903 g
Peso compresso l'imballaggio	978 g
Dimensioni dell'imballaggio	235 x 190 x 48 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	903 g
Peso compresso l'imballaggio	978 g
Dimensioni dell'imballaggio	235 x 190 x 48 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato



Rec è un'applicazione LED specialmente indicato per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.





Diagramma di abbagliamento polare





Diagramma conico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

